

Montage / Opzetten telescopische Lichtmast type 156 (6-12 m.) / 286 (3-6 m.)

Lichtmast bestaat uit

- A: Voetstuk, al dan niet gemonteerd, bestaande uit:
onderframe 180 x 180 cm / 150 x 150 cm,
4 schoren 171 / 138 cm en basismast 150 / 126 cm.
- B: Lierplaat (opschuifbaar) met handlier
- C: Telescopische mast 6-12 meter / 3-6 meter met kabel, vergrendeld tegen ongeveerd uitschuiven middels Blokkeerpen M16x110
- D: Lichtbalkarm T, 120 cm (al dan niet met verlichtingsarmaturen)

Voor veilig opstellen en plaatsen is ca. 300 kg. ballast nodig (niet in levering begrepen)
Bijv. 12 zak zand grind o.i.d. van 25 kg en/of 8 lgt. Steigerbuis 100 cm + 4 draai- of kruis-koppeling. Voetstuk mag en kan ook op een betonplaat/stelcon-plaat gemonteerd worden.

1. Bij ongemonteerd Voetstuk allereerst de Basismast midden op het Onderframe schroeven en vastzetten m.b.v. de 4 Schoren. Bij gemonteerd voetstuk: ga verder naar 2.
2. Bevestig de telescopische mast in de Basismast m.b.v. scharnierbout M16x130, kabelrol moet naar boven wijzen.
3. Plaats lierplaat met handlier over de steunen en bevestig de kabel.
4. Bevestig de Lichtbalkarm horizontaal boven op de binnenmast. Let op dat de eventueel aanwezige verlichting minimaal 12 meter / 6 meter aansluitsnoerlengte heeft. Maximaal gewicht aan verlichting-units, 20 kg. per lichtbalkarm.
5. Op alle 4 hoeken/bij schoren op onderframe ca. 75 kg. ballast (3 zakken) plaatsen en/of een kruisverankerung aanbrengen middels steigerbuis en koppelingen.
6. Zorg dat het hefgebied van de mast vrij is van mensen en obstakels. Ga aan de lierzijde op de omranding van het onderframe staan en draai de lier rechtsom om de horizontaal liggende mast op te lieren totdat deze verticaal is en de kabel strak staat.
7. Plaats de dikke borgpen (25 x 260 mm) door de ringen op de Basismast en vergrendel deze met de sluitclip. Zorg ervoor dat de kabel strak blijft staan.
8. Verwijder de Blokkeerpen uit de telescopische mast.
9. De Blokkeerpen terugplaatsen in buitenmast zodat deze niet zoek raakt.

Afbreken/Demontage in omgekeerde volgorde van punt 9 naar 1 afwerken.

LET OP: BLOKKEERPEN MOET GEPLAATST ZIJN VOORDAT DE DIKKE BORGPEN VERWIJDERD WORDT.

KABEL MOET OP SPANNING BLIJVEN BIJ VERWIJDERING DIKKE BORGPEN.

STORMWAARSCHUWING:

Vanaf windkracht 5 adviseren wij de mast in te schuiven naar 6 / 3 meter.

